



# L'efficiente stampante laser monocromatica 3 in 1

Facile da configurare e collegare grazie alla stampa veloce e impeccabile

**DCP-L2660DW**



Stampa



Scansione



Copia



Wireless

[www.brother.it](http://www.brother.it)

## L'efficiente stampante laser monocromatica 3 in 1

Lavora in modo più intelligente da qualsiasi luogo, a casa o in ufficio, con la Brother DCP-L2660DW. Grazie a una vasta gamma di funzioni che aumentano l'efficienza, questa stampante laser monocromatica 3 in 1 consente di risparmiare tempo grazie a una stampa veloce e impeccabile e a velocità di scansione elevate, alla stampa fronte/retro automatica, all'ampia capacità del vassoio della carta e all'ampio alimentatore automatico di documenti. Configurazione semplice e download dell'app Brother Mobile Connect, che consente di stampare e acquisire praticamente da qualsiasi luogo.

### DCP-L2660DW



### Caratteristiche principali:

- Stampa fino a 34 pagine al minuto
- Stampa fronte-retro automatica, fino a 16 pagine al minuto
- Scansione fino a 22,5 pagine al minuto
- Touchscreen a colori da 6,8 cm
- Fast Ethernet, WiFi a 5 GHz e USB
- Memoria interna da 256 MB
- Alimentatore automatico documenti (ADF) da 50 fogli<sup>11</sup>
- Vassoio carta da 250 fogli
- Viene fornito con toner con resa di 700 pagine, resa massima disponibile<sup>7</sup>: 3.000 pagine

### Lavora in modo più intelligente

Il modello DCP-L2660DW è progettato per aumentare l'efficienza, con elevate velocità di stampa che consentono di lavorare in modo più intelligente. L'alimentatore automatico di documenti e la funzione di stampa fronte/retro consentono di risparmiare tempo e di svolgere altre attività. È possibile acquisire i documenti a colori o in bianco e nero e inviarli direttamente al desktop o al dispositivo mobile.

### Immediata

Semplifica la giornata e la stampa con facilità, grazie alla configurazione semplice e alla connessione ethernet veloce, WiFi a 5 GHz o USB. Lavorare con DCP-L2660DW è un gioco da ragazzi grazie al menu di facile navigazione sul touchscreen a colori da 6,8 cm. Sfrutta la possibilità di creare scelte rapide personalizzate sul touchscreen per le funzioni più utilizzate.

### Il partner perfetto

La tecnologia di stampa di alta qualità garantisce stampe sempre impeccabili e professionali. Il modello DCP-L2660DW, progettato da esperti, è dotato di un vassoio di alimentazione e di uscita della carta ad alta capacità che consente di stampare più a lungo, mentre la forma compatta e silenziosa consente di lavorare senza interruzioni in spazi di lavoro più piccoli.

## Informazioni generali

### Tecnologia

Laser elettrofotografico

### Memoria

265 MB

### Pannello di controllo

LCD touchscreen a colori da 6,8 cm

### Interfaccia locale

USB 2.0 Hi-Speed

### Rete cablata

Ethernet veloce

### Rete wireless

Supporto 2,4 GHz e 5 GHz

### Contenuto cartone

Stampante, toner, tamburo, cavo di alimentazione, guida all'installazione rapida, scheda di garanzia

## Stampa

### Velocità di stampa<sup>8</sup> (A4)

- 1 Lato: 34 ppm monocromatico
- 2 Lato: 16 lati al minuto monocromatico

### FPOT

### Tempo di uscita prima stampa<sup>10</sup>

Fino a 8,5 secondi monocromatico

### Modalità Silenziosa

Modalità per ridurre il rumore di stampa

### Risoluzione

Fino a 1200 x 600 dpi

### Lingue di stampa

PCL6, BR-Script3, PDF versione 1,7

### Font incorporati (PCL)

73 font scalabili, 12 font bitmap

### Codici a barre incorporati (PCL)

16 codici a barre\* Interleaved 2 del 5, FIM (US-POSTNET), Post Net (US-POSTNET), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODABAR, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), (Set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, Set C), Code93, GS1DataBar, MSI

### Font incorporati (Postscript)

66 font scalabili

## Funzioni della stampante

### Stampa N-up

Riduce fino a 25 pagine in una singola pagina

### Stampa poster<sup>4</sup>

Ingrandisce una singola pagina in un poster utilizzando pagine 2x2, 3x3, 4x4 o 5x5

### Modalità risparmio toner

Utilizza la modalità risparmio toner per ridurre il consumo di toner senza influire sulla velocità di stampa

### Stampa Filigrana

Inserisce una filigrana ai documenti con testo predefinito, logo personalizzato o messaggi personalizzati

### Stampa ID

Aggiunge dati identificativi ai documenti stampati (data e ora, messaggio personalizzato breve o Nome utente PC)

### Stampa opuscoli<sup>4</sup>

Stampa di documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la stampa fronte/retro automatica o manuale

### Profilo stampa

Memorizza le impostazioni del driver preferite come profili da richiamare facilmente

### Stampa fronte/retro manuale<sup>4</sup>

Stampa fronte/retro manuale (consigliato per tipi di carta non supportati dalla modalità

### Stampa lato opposto

Ruota il contenuto di un documento stampato di 180°

### Stampa avviso di completamento

Possibilità di impostare una notifica di stampa per accedere al computer (solo rete)

## Driver Stampante

### Windows

Windows 11  
(edizioni BIT 32 e 64)  
e altro ancora

### macOS

La stampa tramite macOS  
richiede l'uso di AirPrint. I  
driver Mac non sono forniti.

Visita il sito [support.brother.com](http://support.brother.com) per l'elenco completo dei  
sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e i  
software più recenti.

### Linux

CUPS, LPD/LPRng  
(ambiente x86/x64)

### ChromeOS

supporta la  
stampa  
ChromeOS nativa

### Driver PCL driver

Universal Printer  
driver (Windows)  
(PCL5e/BRScript)

### Driver per stampante universale PostScript

Driver per Windows che consente  
di stampare su qualsiasi  
stampante a getto d'inchiostro  
Brother collegata in rete o  
localmente

## Gestione carta<sup>11</sup>

### Ingresso carta<sup>2</sup>

**Vassoio standard**  
250 fogli

**Slot di alimentazione manuale**  
1 foglio

**Alimentatore automatico documenti (ADF)**  
50 fogli

**Uscita carta**  
120 fogli A4

**Stampa di buste**  
Sì dall'alloggiamento di  
alimentazione manuale

### Formati dei supporti

**Vassoio standard**  
A4, Letter, B5 (JIS), B5  
(ISO), A5, A5(lato lungo),  
B6(JIS),  
A6, Executive, A4  
corto, 16K  
(195x270mm)

**Slot di alimentazione manuale**  
Larghezza: Da 76,2 a 215,9 mm  
Lunghezza busta da 127 a 355,6 mm  
COM-10, DL, C5, Monarch

### ADF

Larghezza: da 105 a 216 mm  
Lunghezza: da 147 a 356 mm

### Piano dello scanner

Fino a A4/LTR

**Stampa fronte/retro  
automatica**  
A4

### Tipo di supporto e pesi

**Vassoio standard**  
Carta normale, carta  
sottile, carta riciclata  
Carta  
spessa 60 -  
163 g/m2

**Slot di alimentazione manuale**  
Carta normale, carta sottile, carta  
spessa, carta più spessa, carta  
per macchina da scrivere, carta  
riciclata, buste, etichette, buste  
sottile Spessore  
60/230gsm

**ADF**  
Carta comune, carta  
riciclata da 60 a 105 g/m2

**Stampa fronte/retro  
automatica**  
Carta normale, carta  
sottile, carta riciclata  
64/105gsm

## Connettività mobile e Web

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> Android

Per stampare da, eseguire la  
scansione su, visualizzare in  
anteprima le copie e  
controllare lo stato della  
macchina da un dispositivo  
Android

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (iPad/iPhone)

Per stampare da, eseguire la  
scansione su, visualizzare in  
anteprima le copie e  
controllare lo stato della  
macchina da un iPad/iPhone

### Apple AirPrint<sup>17</sup>

Stampa da e scansione sui  
tipi di file più comuni da  
qualsiasi applicazione  
abilitata per AirPrint

### Brother Print Service Plugin

Stampa da dispositivi  
Android senza un'app  
dedicata.

### Mopria™ <sup>17</sup>

Stampa i tipi di file più  
comuni dai dispositivi  
Android supportati da  
Mopria™

### App Brother<sup>18</sup>

Scansione su dispositivo  
mobile, scansione su PDF  
ricercabile, inoltro fax su  
cloud/e-mail, scansione su  
PowerPoint, scansione a Excel,  
scansione a Word, scansione  
facile a e-mail, Cloud Secure  
Print, Stampa e-mail

### Web Connect<sup>18</sup>

Stampa da e scansione  
verso senza utilizzare un PC:  
Box, Dropbox, Evernote,  
OneDrive, Google Drive™  
OneNote

## Copia

### Velocità di copia (A4)<sup>11</sup>

Fronte-retro 34 ppm monocromatico

### Risoluzione

Fino a 600 x 600 dpi

### FCOT

### Tempo di riproduzione della prima copia

Fino a 10 secondi monocromatico

### Scala di grigi

256 tonalità di grigio (8 bit per ogni colore)

## Funzioni di copia

### Copia multipla/Impilamento/Fascicolazione

Consente di creare fino a 99 copie di ogni pagina

### Rapporto di ingrandimento/riduzione

Riduce o aumenta le dimensioni del documento dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

### Copia documento d'identità 2 in 1

Consente all'utente di copiare entrambi i lati di una scheda ID su un singolo foglio A4

### Copia N in 1

Consente di comprimere 2 o 4 pagine su un singolo foglio A4

## Scansione

### Tipo di scanner

CIS (Contact Image Sensor)

### Scansione a colori e monocromatica

Sì

### Velocità di scansione (A4)<sup>3</sup>

Fronte-retro 22,5 ipm mono e Colore 7.5ipm

### Risoluzione di scansione dall'ADF

600 x 600 dpi

### Risoluzione di scansione dal vetro dello scanner

1200 x 600 dpi

### Risoluzione di scansione interpolata

L'Utilità Scanner Brother consente un miglioramento fino a 19200 x 19200 dpi.

### Profondità dei colori

30 bit a colori (Input) 24 bit a colori (Output)

### Scala di grigi

10 bit a colori (Input) 8 bit a colori (Output)

## Funzioni scanner

### Formati di file supportati

tra cui PDF (PDF/A-1b, PDF protetto, PDF firmato, ricercabile<sup>17</sup>) JPEG, TIFF, XPS

### Funzioni standard<sup>17</sup>

scansione a e-mail, OCR, immagine, file

### Scansione di rete<sup>16</sup>

Scansione su FTP, FTPS, HTTPS, SharePoint (solo iPrint&Scan per Windows)

### Funzioni di scansione

Correzione automatica solo dall'ADF (iPrint&Scan for Desktop)

### Scansione a Microsoft

**Office** scansione a Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) per Microsoft Office

### Profilo di scansione<sup>15</sup>

Creazione di un massimo di 25 profili per un modo semplice di memorizzare più impostazioni di scansione (scansione su FTP/SharePoint)

### Separazione dei documenti

consente di creare file digitalizzati in base alla separazione dei fogli bianchi o al numero specifico di immagini o fogli di carta su un solo lato, anche se nell'ADF sono impostati più documenti

## Driver dello scanner

### Windows

TWAIN e WIA  
Windows 11  
(edizioni 32 e 64 bit)

Visitare il sito [support.brother.com](http://support.brother.com) per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e i software più recenti.

### macOS

La scansione tramite macOS richiede l'uso di AirPrint. I driver Mac non sono forniti.

### Linux

SANE (edizioni 32 e 64 bit)

### ChromeOS

Supporta la scansione ChromeOS nativa

## Strumenti di gestione del parco macchine

### Software di gestione BRAdmin LAN/WAN<sup>16,17 e 5</sup>

### Server Web incorporato

Software di gestione della stampa basato su Web incorporato nella periferica

### Installazione guidata dei driver<sup>16,17 e 5</sup>

Creazione semplice di driver di stampa per un'installazione senza problemi sulla rete

### Monitor di stato<sup>16</sup>

Monitora lo stato della macchina dal computer

## Software

### Brother iPrint&Scan Desktop<sup>15,17 e 5</sup>

Stampa da, scansione su, anteprima delle copie e controllo dello stato del computer da PC Windows o macOS

### PaperPort se 14<sup>16,17</sup>

programma di gestione e condivisione dei documenti di KOFAX

### Utility

Fornisce guide alla configurazione, manuale, domande frequenti e risoluzione dei problemi e contatta l'assistenza clienti Brother

### Semplice da configurare

Accesso semplice ai driver e al software per l'installazione della macchina Brother dal sito [support.brother.com](http://support.brother.com)

## Connettività

### Rete cablata

Ethernet veloce  
10Base-T/100Base-TX

### Rete wireless

2,4GHz IEEE 802.11 b/g/n (modalità Infrastruttura)  
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)  
5GHz IEEE 802.11 a/n (modalità Infrastruttura)  
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

### Wi-Fi Direct®

Stampa in modalità wireless senza dover passare attraverso un punto di accesso wireless (sono supportati metodi automatici e manuali)

### Supporto per l'installazione wireless

Configurazione Wi-Fi protetta (WPS)

### Applicazioni wireless

Vertical Pairing

### Mobile

Stampa o scansione dal tuo dispositivo mobile con Brother Mobile Connect, AirPrint e Mopria

### Interfaccia locale

USB 2.0 Hi-Speed



## Funzioni di protezione

### Sicurezza della rete

**cablata** SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, FTP), SNMP V3, 802.1X (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4)

### PROTEZIONE DELLA RETE WIRELESS WEP

64/128 BIT, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) WIFI Direct supporta solo WPA2-PSK (AES). SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, FTP), SNMP V3, 802.1X (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4)

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (IP AUTOMATICO), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, IPPS Client and Server, FTP Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4

### IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, FTP Client e server, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMPv6, servizi Web (Stampa/scansione), client SNTP

### Filtro IP

Limita gli utenti di rete che possono o non possono accedere alla periferica tramite la rete (solo IPv4)

### Notifiche e-mail

la periferica invia automaticamente avvisi e-mail quando richiede attenzione, ad esempio quando l'inchiostro è in esaurimento o deve essere sostituito

### Report e-mail

Riceve regolarmente report sull'utilizzo tramite e-mail

### Rilevamento automatico delle intrusioni

Tutti i dispositivi di stampa Brother sono protetti. I dispositivi riconoscono automaticamente gli attacchi alla sicurezza e adottano misure preventive, incluso il riavvio, se necessario, per garantire la sicurezza del dispositivo.

### Aggiornamento firmware

Oltre a consentire l'installazione della versione più recente degli avvisi di aggiornamento automatici, è possibile impostare la stampante non ricevere versioni firmware precedenti per evitare il downgrade da parte di un utente non autorizzato

### Cloud Secure Print<sup>12</sup>

consente il rilascio di processi di stampa senza driver protetti da password

### Gestione dei certificati

Utilizza la firma automatica standard predefinita, crea un Certificato personalizzato autofirmato, richiesta di firma del certificato (CSR) o certificato pubblico esterno e chiave privata per la comunicazione di rete protetta

### Firmware con firma

**digitale** il firmware per i dispositivi di stampa Brother è dotato di firma digitale e protetto

### Controllo dell'accesso alla rete basato sulle porte

(IEEE 802,1x) I dispositivi Brother sono pienamente conformi a questo standard, per consentire la connessione a una rete protetta EAP (Extensible Authentication Protocol) 802,1x

### Limitare i protocolli di rete

la funzione controllo protocollo consente a un amministratore di limitare i protocolli di comunicazione (ad es FTP, Telnet) secondo necessità

Materiali di consumo e materiali di consumo	Toner inbox <sup>7</sup> 1 x 1.200 pagine (BK)	Toner ad alta resa <sup>7</sup> TN2510XL (circa 3.000 pagine)	Unità tamburo Circa 15.000 pagine a 1 pagine per processo
	Toner a resa standard <sup>7</sup> TN2510 (circa 1.200 pagine)		
Dimensioni e pesi	Con cartone (LxPxA) 580 x 517 x 434mm -13,90kg	Senza cartone (LxPxA) 410 x 399 x 319mm - 11,4kg	
Ciclo di lavoro	Mensile consigliato Fino a 2.500 pagine		
Ambiente operativo	Requisiti di alimentazione 220-240 V CA 50/60 Hz	Ambiente operativo Umidità 20 - 80 % 10°C - 32,5°C. 50°F - 90,5°F	Ambiente di conservazione Umidità 35 - 85 % 0°C - 40°C. 32 °F - 104 °F
Ambiente	Consumo energetico approssimativo <sup>13,23</sup> Copia: 490W Copia in modalità silenziosa: 280 W Stampa: 470W Stampa in modalità silenziosa: 270 W Pronto: 43W Riposo 4,1W Riposo Deep Sleep 0,7 W Spento: 0,08W  Valore TEC 0.39 kWh/settimana	Potenza audio <sup>12</sup> Stampa: 6.63B(A) Pronto: Modalità silenziosa non udibile: 6.12B(A) Deep Sleep: Non udibile  Pressione sonora <sup>12</sup> Stampa PC (monocromatica): Circa 49 dB(A) Pronto: 30.0db(A) Modalità silenziosa: 44 db(A)  Risparmio toner In questo modo si riduce il consumo di toner per ottenere più pagine dai materiali di consumo	Blue Angel Sì  Marchio GS Sì  Nordic Swan Sì
DCP-L2660DW   PAGINA 8			



Velocità di scansione basate su ISO/IEC 17991

\*\* Capacità cartuccia dichiarata in conformità a ISO/IEC 19752

11 Capacità calcolata con carta da 80 g/m2

12 Pressione sonora e livello di potenza sonora in conformità alla norma ISO 7779

13 Il consumo energetico spento viene misurato in conformità alla norma IEC 62301 Edizione 2,0

15 solo Windows e macOS

16 solo Windows

17 Download opzionale

18 richiede una connessione a Internet

23 il consumo energetico viene misurato utilizzando la configurazione di rete con il metodo di prova ENERGY STAR Ver 3,1



### Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

**brother**  
at your side